

## Справочные данные для диагностики ДВС AUDI

Модель	Год выпуска	Двигатель	Рабочий объем, см <sup>3</sup>	Порядок работы цилиндров	Система питания	Обороты хол. хода, об/мин	Начальный угол опережения зажигания	Содержание СО на ХХ	Компрессия, бар	Давление топлива без вакуума, бар	Давление топлива с вакуумом, бар	Тип свечей зажигания	Зазор между электродами, мм	Сопротивление форсунок, Ом	Номер мнемосхемы ДВС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audi A3 1,6	1996-97	AEN	1596	1-3-4-2	Simos MPI	760-880 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	3,0	2,5	NGK BKUR6ET-10	0,9-1,1	14,5	-
Audi A3 1,8	1996-97	AGN	1781	1-3-4-2	Bosch Motronic	760-840 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-14	3,0	2,5	NGK BKUR6ET	0,7-0,8	13-18	-
Audi 80 1,4	1987-89	SE	1405(1387)	1-3-4-2	Keihin 11 (EF) 056 129 016D	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5-1,0	9-12	-	-	Bosch W8DTC	0,9-1,1	-	1
Audi 80 1,6	1986-91	RN	1595(1576)	1-3-4-2	Keihin 26-30 DC	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5-1,0	9,0-12,0	-	-	Bosch W8DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 1,6	1986-91	RN	1595(1576)	1-3-4-2	Keihin 26-30 DC	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5-1,0	9,0-12,0	-	-	Bosch W8DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 1,6	1986-91	PP	1595(1576)	1-3-4-2	Pierburg 2EE	900 ± 75 ЭБУ	18 ± 1/900	0,5 Max ЭБУ	9,0-12,0	-	-	Bosch W8DTC	0,9-1,1	-	1
Audi 80 1,6i	1990-91	ABB	1596(1584)	1-3-4-2	Bosch K-Jetronic	800-1000	6 ± 1/800-1000	0,5-1,5	7,5-13	-	3,4-3,8	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 80 1,8	1986-91	RU	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin II	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5-1,0	9,0-12,0	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 80 80 quattro 1,8	1986-91	NE	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin 26-30 DC	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5-1,0	10,0-13,0	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80/Coupe 80 quattro 1,8	1986-91	DZ	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch K-Jetronic	900 ± 100	6 ± 1/900	1,0 ± 0,5	10,0-13,0	-	3,4-3,8	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 1,8	1986-91	RU	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin II	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5 Max	9-12	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 80 80 quattro 1,8i	1986-91	JN	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch KE-Jetronic	900 ± 30	6 ± 1/900	0,5 Max ЭБУ	9,0-12,0	-	3,4-3,8	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 80 quattro 1,8	1986-91	JV	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin	900 ± 50	6 ± 1/900	0,5-1,0	10,0-13,0	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audi 80 80 quattro 1,8i	1988-90	PM	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch Mono-Jetronic	750-950 ЭБУ	6 ± 1/950	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	0,8-1,2	Bosch W7DTC	0,8-0,9	1,2-1,6	1
Audi 80 80 quattro 1,8	1988-91	SF	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin II	900 ± 50	18 ± 1/900	0,5 Max	9-12	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 80 quattro 1,8	1988-91	SF	1781(1760)	1-3-4-2	Pierburg 2EE	900 ± 75 ЭБУ	18 ± 1/900	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 1,8i	1990-91	PM	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch Mono-Motronic	750-1000 ЭБУ	6 ± 1/875	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	0,8-1,2	Bosch W7DTC	0,8	1,2-1,6	1
Audi 80 80 quattro 1,9i	1986-89	SD	1847(1826)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	800-900	6 ± 1/850	0,5 Max ЭБУ	10,5-13,5	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80/Coupe 80 quattro 2,0i	1988-91	3A	1984(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	780-900 ЭБУ	6 ± 1/850	0,5 Max ЭБУ	7,5-13,5	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 80 80 quattro 2,0i	1988-91	AAD	1984(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	750-950 ЭБУ	6 ± 1/850	0,5 Max ЭБУ	7,5-13,5	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 80 80 quattro 2,0 16V	1990-91	6A	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	800-1000 ЭБУ	6 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	10-13	-	-	Bosch F6DSR	0,8	-	1
Audi 90 2,0i	1987-91	PS	1995(1970)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	18 ± 1/800	0,8-1,2	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 90 2,0i	1987-91	PS	1995(1970)	1-2-4-5-3	Bosch KE-Jetronic	750-850	18 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 90/Coupe quattro 20V	1988-92	NM	1995(1970)	1-2-4-5-3	Bosch MPI	750-850	0 ЭБУ	0,5-1,5	8-14	-	2,55-2,95	Bosch F6DTC	0,8	1-3	2
Audi 90/Coupe 90 quattro 2,2i	1987-91	KV	2226(2200)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	18 ± 1/800	0,8-1,2	10-14	-	4,0-4,4	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	2
Audi 90/Coupe 90 quattro 2,2i	1987-91	KV	2226(2200)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	10/800	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	4,0-4,4	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	2
Audi Coupe S2	1990-97	3B	2226(2200)	1-2-4-5-3	Bosch Motronic	ЭБУ	-	0,5 Max ЭБУ	7-13	3,0-3,2	-	NGK PFR7B	0,6	15-17	2
Audi 90/Coupe quattro/Cabrio 2,3i	1987-92	NG	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch KE3-Jetronic	720-860 ЭБУ	15 ± 1/790	1 ± 0,2	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	2
Audi 90/Coupe quattro/Cabrio 2,3i	1987-92	NG	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch KE3-Jetronic	720-860 ЭБУ	15 ± 1/790	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	2
Audi 90/Coupe quattro 20V	1988-92	7A	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch MPI	750-850	0 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	8-14	-	-	Bosch F6DTC	0,7-0,8	1-3	2
Audi 80 1,6i	1993-95	ADA	1595(1964)	1-3-4-2	Bosch MPI	820 ± 50 ЭБУ	6 ± 1/2250	0,5 Max ЭБУ	9-16	3,0	2,5	NGK BUR6ET	0,8	3,7-5,0	1
Audi 80/A4 1,6i	1992-97	ABM	1596(1584)	1-3-4-2	Bosch Mono-Motronic	750-1000 ЭБУ	6 ± 1/875	0,5 Max ЭБУ	7-13	-	0,8-1,2	Bosch W8DTC 7.93-LTCR	0,8 07.93-1,0	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audi 80/Coupe quattro 2,0i 16V	1991-92	6A	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	800-1000 ЭБУ	6 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	10-13	-	-	Bosch F6DSR	0,8	-	1
Audi 80 2,0i	1991-95	ABT	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch Mono-Motronic	750-1000 ЭБУ	6 ± 1/875	0,5 Max ЭБУ	7-12	-	0,8-1,2	Bosch W8DTC	0,7-0,9	-	1
Audi 80 Coupe/quattro 2,0i	1991-96	ABK	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch Digifant	820 ± 50 ЭБУ	6 ± 1/2250	0,5 Max ЭБУ	9-16	3,0	2,5	NGK BUR6ET	0,8	3,7-5,0	1
Audi 80 Coupe/quattro 2,0i 16V	1992-96	ACE	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	800-1000 ЭБУ	6 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	10-13	-	-	NGK BKUR7ET	0,8	-	1
Audi 80 Avant RS2	1994-97	ADU	2226	1-2-4-5-3	Bosch Motronic	770-830 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-13	4,0-4,2	3,5-3,7	Bosch F5DPOR	0,6-0,7	15-17	5
Audi 80/Coupe quattro 2,3i	1991-97	NG	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch KE3-Jetronic	720-860 ЭБУ	15 ± 1/790	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	-	NGK BPR5EKU	0,8	-	2
Audi 80 quattro 2,6i	1992-95	ABC	2598(2580)	1-4-3-6-2-5	Bosch MPFI	750 ± 70 ЭБУ	7-27/750 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	11-16	3,8-4,2	3,3-3,7	NGK BKUR6ET-10	1,0	13,5-17,0	6
Audi 80 Coupe/quattro 2,8i	1991-96	AAH	2771(2739)	1-4-3-6-2-5	Bosch MPFI	700-800 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	11-16	3,8-4,2	3,3-3,7	NGK BKUR6ET-10	1,0	15-17(Bosch) 13,5-14,5(Siem)	6
Audi A4 1,6i	1995-97	ADP	1595(1595)	1-3-4-2	Bosch Motronic 3.2	820-900 ЭБУ	0 ± 12/860	0,5 Max ЭБУ	9-14	4,0	3,5	NGK BKUR6ET	0,7-0,9	14-16	1
Audi A4/quattro 1,8	1995-97	ADR	1781(1781)	1-3-4-2	Bosch Motronic 3.2	820-900 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-14	4,0	3,5	NGK BKUR6ET	0,7-0,9	11-13	4
Audi A4 1,8i Turbo	1995-97	AEB	1781(1781)	1-3-4-2	Bosch Motronic 3.2	820-900 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	4,0	3,5	NGK F6LTCR	0,7-0,9	11-13	4
Audi A4/quattro 2,6i	1994-97	ABC	2598(2598)	1-4-3-6-2-5	Bosch MPFI	680-820 ЭБУ	ЭБУ	0,5 ЭБУ	-	-	-	NGK BKUR6ET	1,0	13,5-17,0	6
Audi A4 quattro 2,8i	1994-97	AAH	2771(1771)	1-4-3-6-2-5	Bosch MPI	650-750 ЭБУ	ЭБУ	0,5 ЭБУ	9-14	3,8-4,2	3,2-3,8	NGK BKUR6ET	1,0	15-17(Bosch) 13,5-14,5(Siem)	6
Audi A4 2,8i	1995-97	ACK	2771	1-4-3-6-2-5	Bosch Motronic	640-760 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max	9-14	3,8-4,2	3,2-3,8	Bosch F7LTCR	0,9-1,1	13,5-15,5	6
Audi 100 1,8	1983-89	DS	1781(1760)	1-3-4-2	Pierburg 2E2	750 ± 50	18 ± 1/750	1,0 ± 0,5	10-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8-0,9	-	1
Audi 100 1,8	1983-89	DS	1781(1760)	1-3-4-2	Pierburg 2E2	700-800	18 ± 2/750	1,0 Max	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 1,8i	1983-89	DS	1781(1760)	1-3-4-2	Pierburg 2EE	900 ± 75 ЭБУ	18 ± 2/750	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 quattro 1,8	1983-90	NP	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin 26-30 DC	750 ± 50	18 ± 1/750	1,0 ± 0,5	10-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 quattro 1,8	1983-90	NP	1781(1760)	1-3-4-2	Pierburg 2EE	900 ± 75 ЭБУ	18 ± 2/750	0,5 Max ЭБУ	10-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audi 100 100 quattro	1984-90	JW	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin 26-30 DC	800 ± 50	6 ± 1/800	1,0 ± 0,5	10-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 1,8	1985-91	PH	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch KE-Jetronic	900 ± 30	6 ± 1/900	1,0 ± 0,5	10-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 1,8	1985-91	PH	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch KE-Jetronic	900 ± 30	6 ± 1/900	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 1,8	1986-89	RS	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin II	750 ± 50	18 ± 1/750	0,5 ± 1,0	9-12	-	-	Bosch W8DTC	1,0	-	1
Audi 100 1,8	1986-89	RS	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin II	750 ± 50	18 ± 1/750	0,5 Max	9-12	-	-	Bosch W8DTC	1,0	-	1
Audi 100 1,8	1988-91	SH	1781(1760)	1-3-4-2	Keihin II	900 ± 50	18 ± 1/950	0,5 Max	9-12	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100 1,8	1988-91	4B	1781(1760)	1-3-4-2	Bosch Mono-Jetronic	850 ± 100 ЭБУ	6 ± 1/950	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	0,8-1,2	Bosch W7DTC	0,8	1,2-1,6	1
Audi 100 100 quattro 2,0i	1984-89	KP	1994	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	800 ± 50	18 ± 1/800	1,0 ± 0,5	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100 100 quattro 2,0i	1984-89	KP	1994(1970)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	800 ± 50	10/800	0,5 Max	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	2
Audi 100 2,0i	1988-91	RT	1994(1970)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	18 ± 1/800	0,3-1,2	8-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100 2,0i	1988-91	RT	1994(1970)	1-2-4-5-3	Bosch KE-Jetronic	800 ± 50	18 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	8-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100 2,2i	1984-89	KZ	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch KE-Jetronic	750-850	6 ± 1/800	0,4-1,0	-	-	-	Bosch W6DTC	0,8	-	2
Audi 100 2,2i	1984-89	KZ	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch KE-Jetronic	800 ± 50	6 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100 100 quattro 2,2i	1984-91	KV	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	18 ± 1/800	0,5-1,5	8-11	-	4,1-4,3	Bosch W6DTC	0,75	-	2
Audi 100 100 quattro 2,2i	1984-91	KU	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	10/800	0,7 Max	8-11	-	-	Bosch W6DTC	0,75	-	2
Audi 100 100 quattro 2,2i	1984-91	KU	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	18 ± 1/800	0,5 Max ЭБУ	8-11	-	-	Bosch W7DTC	0,75	-	2
Audi 100 100 quattro 2,3i	1986-91	NF	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch KE3-Jetronic	650-790	15 ± 1/720	0,5 Max ЭБУ	11-16	-	-	Bosch W7DTC	0,7-0,9	-	2
Audi 100 1,6i	1992-93	ABB	1596(1584)	1-3-4-2	Bosch K-Jetronic	800-1000	6 ± 1/800-1000	0,5-1,5	7,5-13	-	3,4-3,8	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi A6 1,8i	1995-97	ADR	1781	1-3-4-2	Bosch Motronic 3.2	820-900 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-14	4,0	3,5	Bosch F7LTCR	0,9-1,1	13-18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audi 100 100 quattro 2,0i	1991-92	AAD	1984(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	750-950 ЭБУ	6 ± 1/750-950	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	1
Audi 100/A6 2,0i	1991-97	AAE	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch Mono-Motronic	750-1000 ЭБУ	6 ± 1/750-1000	0,5 Max ЭБУ	9-12	-	0,8-1,2	Bosch W7DTC	0,8	1,2-1,6	1
Audi 100/A6 100 quattro 2,0i	1992-97	ABK	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch Digifant	820 ± 50 ЭБУ	6 ± 1/2250	0,5 Max ЭБУ	9-12	3,0	2,5	NGK BUR6ET	0,8	15-17(Bosch) 13,5-15,5(Siem)	1
Audi 100/A6 2,0i 16V	1992-97	ACE	1985(1964)	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	800-1000 ЭБУ	6 ± 1/800-1000	0,5 Max ЭБУ	10-13	-	-	Bosch F6DSR	0,8	-	1
Audi 100/A6 2,0i	1992-97	ACE	1985	1-3-4-2	Bosch KE-Motronic	800-1000 ЭБУ	6 ± 1/900	0,5 Max ЭБУ	10-13	-	-	Bosch F6DSR	0,7-0,9	-	1
Audi S4/S6	1991-96	AAN	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch Motronic M2.3.2	800 ± 30 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-13	4,0-4,2	3,5-3,7	NGK PFR7B	0,6	15-17	5
Audi 100 2,3i	1991-93	AAR	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch KE3-Jetronic	720 ± 70	15 ± 1/720	1,0 ± 0,2	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100 2,3i	1991-94	AAR	2309(2282)	1-2-4-5-3	Bosch KE3-Jetronic	720 ± 70 ЭБУ	15 ± 1/720	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100/A6 100 quattro 2,6i	1992-97	ABC	2598(2580)	1-4-3-6-2-5	Bosch Motronic	680-820 ЭБУ	7-27/680-820 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-16	3,8-4,2	3,3-3,7	NGK BKUR6ET-10	1,0	13,5-17,0	6
Audi 100/A6 2,8i/quattro	1991-97	AAH	2771(2739)	1-4-3-6-2-5	Bosch MPI	700-800	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-14	3,8-4,2	3,3-3,7	NGK BKUR6ET-10	1,0	15-17(Bosch) 13,5-14,5(Siem)	6
Audi A6 2,8i	1995-97	ACK	2771	1-4-3-6-2-5	Bosch Motronic	640-760 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-14	3,8-4,2	3,2-3,8	Bosch F7LTCR	0,9-1,1	13,5-15,5	6
Audi 100 4,2i	1991-94	ABH	4172(4094)	1-5-4-8-6-3-7-2	Bosch Motronic M2.4.1	690-750 ЭБУ	0 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	4,0-4,3	-	Bosch H7DTO	0,8	15-17	3
Audi S6 4,2i	1994-97	AEC	4172(4094)	1-5-4-8-6-3-7-2	Bosch Motronic M2.4.1	800 ± 30 ЭБУ	0 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	4,0-4,3	-	Bosch H7DTO	0,8	15-17	3
Audi 200 Turbo 200 quattro 2,2i	1983-89	KG	2144(2119)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	0 ЭБУ	1,5-2,5	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 200 Turbo 200 quattro 2,2i	1983-89	KG	2144(2119)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	0 ЭБУ	0,5 Max	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 200 200 quattro	1984-89	JY	2144(2119)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	0 ЭБУ	0,5-1,5	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 100/200 Turbo/quattro 2,2i	1984-91	MC	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	750-850	0 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-14	-	4,1-4,3	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 200 200 quattro 2,2	1987-89	2B	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	800 ± 50	0 ЭБУ	1,5 ± 0,5	9-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi 200 200 quattro 2,2	1987-89	1B/2B	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	800 ± 50	0 ЭБУ	1,5 ± 0,5	9-13	-	-	Bosch W7DTC	0,8	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audi 200 quattro	1989-90	3B	2226(2200)	1-2-4-5-3	Bosch Motronic M2.3	800 ± 30 ЭБУ	8-12/800 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	7-13	-	-	Bosch F5DPOR	0,6	15-17	2
Audi V8 3,6	1989-93	PT	3563(3520)	1-5-4-8-6-3-7-2	Bosch Motronic M2.4	660-720 ЭБУ	0 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	4,0-4,3	3,4-3,7	Bosch H7DCO	0,8	15-17	3
Audi V8 4,2	1991-93	ABH	4172(4094)	1-5-4-8-6-3-7-2	Bosch Motronic M2.4.1	710-770 ЭБУ	0 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	-	4,0-4,3	3,5-3,8	Bosch H7DCO	0,8	15-17	3
Audi A8 2,8i	1994-97	AAH	2771	1-4-3-6-2-5	Bosch MPI	700 ± 50 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-14	3,8-4,2	3,2-3,8	Bosch F6DTC	0,8	15-17(Bosch) 13,5-14,5(Siem)	3
Audi A8 3,7i	1995-97	AEW	3697	1-5-4-8-6-3-7-2	Bosch Motronic	700 ± 40 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	4,2	3,6	-	-	15-17	3
Audi A8 4,2i	1994-97	ABZ	4172	1-5-4-8-6-3-7-2	Bosch Motronic	760 ± 40 ЭБУ	ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	10-13	4,2	3,6	-	-	15-17	3
Audi Quattro	1988-91	WX	2144(2119)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	850 ± 50	0/850 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	5-9	-	-	Bosch WR5DS	0,8	-	2
Audi Quattro	1987-89	MB	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch K-Jetronic	850 ± 50	0 ЭБУ	0,75 ± 0,45	9-13	-	3,4-3,8	Bosch W7DTC	0,8	-	2
Audi Quattro 20V	1989-91	RR	2226(2210)	1-2-4-5-3	Bosch Motronic M2.3	800 ± 30 ЭБУ	8-12/800 ЭБУ	0,5 Max ЭБУ	9-13	3,0-3,2	2,5-2,8	Bosch F5DPO	0,7	15-17	2

### Мнемосхема двигателей AUDI

